

Электропаяльники серий ZD , TLW , WD

Руководство по эксплуатации



Электропаяльники серии ZD-_____, предназначены для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и тонкостенных металлических изделий в производственных и бытовых условиях .

Электропаяльники серии TLW-_____ моделей TLW -150/200/300/500 вт предназначены для пайки массивных деталей . Могут использоваться для лужения и пайки при ремонте различных видов техники (радиаторы автомобилей и т.д .)

1. Технические данные

Номинальное напряжение,	B220 ; 12 (см табл.1)
Род тока	переменный ; постоянный (для ZD-200 NDQ)
Потребляемая мощность, Вт	8, 20, 25,30 , 40, 48, 60, 150, 200, 300, 500 (см табл.1)
Класс защиты	II
Рабочая температура . паяльного стержня, °C	250-400
Время разогрева до рабочей температуры, мин.	3-5 , 30 сек.. для моделей с функцией быстрого разогрева

наименование	напряжение, мощность	примечание
ZD-70DA	220в/20вт	быстрый разогрев , кер. нагр.эл., защитный кожух
ZD-70DB	220 в 30 вт	керамический нагр.эл.
ZD-70D	220 в/20 вт	быстрый разогрев , керамический нагр.эл.
ZD-21, ZD-22	220 в. / 30 вт	керамический нагр.эл.
ZD-23	220 в. / 20 вт	керамический нагр.эл.
ZD-36	220 в. / 40 вт	2 положения рукоятки , защитный кожух
ZD-407 (25 Вт)	220 в. / 25 вт.	
ZD-407 (40 Вт)	220 в. / 40 вт.	
ZD-407 (60 Вт)	220 в. / 60 вт.	
ZD-200NDQ	12 в/ 30вт	автомобильный , штескер к прикуривателю
ZD-210	220в/30вт	паяльник со щипцом для удаления припоя
TLW (150 Вт)	220 в. / 150 вт	дер.ручка . жало - медь
TLW (200 Вт)	220 в. / 200 вт	дер.ручка . жало - медь
TLW (300 Вт)	220 в. / 300 вт.	дер.ручка . жало - медь
TLW (500 Вт)	220 в. / 500 вт.	пистолет . жало - медь .
ZD-20A	12 в/ 8 вт.	мини паяльник
ZD-409	220 в / 48 вт	термолинец
WD-30W	220 в/ 30 вт.	Деревянная ручка
WD-40W	220 в/ 40 вт.	Деревянная ручка
WD-60W	220 в/ 60 вт.	Деревянная ручка
WD-100W	220 в/ 100 вт.	Деревянная ручка
ZD-721N 25W	220 в/ 25 вт.	Керамический нагреватель
ZD-721N 40W	220 в/ 40 вт.	Керамический нагреватель

Табл.1

ВНИМАНИЕ:

При покупке электропаяльника убедитесь в наличии отметки даты продажи, подпись продавца и штампа магазина.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электропаяльника.

2. Комплектность

Электропаяльник 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.
Индивидуальная упаковка 1 шт.

3. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности
Перед включением в сеть электропаяльника убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

после паяльных работ поместите электропаяльник на подставку и дайте ему остыть, прежде чем убрать на хранение!

ПОМНИТЕ!

После окончания работы электроприбор необходимо отключить от питающей сети и поместить на подставку.

Нельзя допускать попадания влаги во внутрь электропаяльника.

Во избежание перегрева электропаяльника во время работы необходимо периодически отключать его от сети. Рекомендуется делать перерыв 15-20 минут через каждые 3-4 часа работы.

Шнур при повреждении заменяется в мастерской.

Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью и жизни пользователя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

> Оставлять без надзора включенный в сеть электропаяльник.

> Держать вблизи электропаяльника легковоспламеняющиеся вещества.

> Безнадзорное использование электроприбора детьми.

> Ремонт электропаяльника в домашних условиях.

> Использовать прибор с поврежденным шнуром питания.

4. Порядок работы

4.1 Включите паяльник в сеть. По истечении времени разогрева до рабочей температуры, после включения электропаяльника в сеть, произвести лужение паяльного стержня и приступить к работе.

4.2 быстрый разогрев (для моделей ZD70D, ZD70DA)

В моделях ZD70D , ZD70DA имеется функция быстрого разогрева . Чтобы ее использовать, необходимо после выключения прибора в сеть нажать и удерживать кнопку расположенную на рукоятке паяльника . При этом паяльник нагревается до рабочей температуры примерно за 30-40 сек . затем кнопку нужно отпустить и использовать паяльник в обычном режиме .

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации -6 месяцев со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантии не распространяется. Обмен исправных электропаяльников .. осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Электропаяльники, вскрытые самостоятельно, с механическими повреждениями обмену не подлежат.

Дата продажи _____ Штамп магазина _____